類別		繼電器			
型號		**AM2**	**AM2T**	**AM4**	**AM4T**
外觀			 With test button		 With test button
安裝與其底座		PYF08A PYF08A-E SM2S PY08 PY08-02	PYF08A PYF08A-E SM2S PY08 PY08-02	PYF14A PYF14A-E SY4S PY14 PY14-02	PYF14A PYF14A-E SY4S PY14 PY14-02
說明	插入式	AM2	AM2T	AM4	AM4T
	PCB 板焊接式	AM2-P	AM2T-P	AM4-P	AM4TL-P
	插入式帶燈	AM2L	AM2TL	AM4L	AM4TL
	PCB 板焊接式帶燈	AM2L-P	AM2TL-P	AM4L-P	AM4TL-P
接點	接點型式	DPDT(2C)	DPDT(2C)	4PDT(4C)	4PDT(4C)
	接點材料	Ag Alloy			
	接點負載	7A / 250VAC 7A / 30VDC	10A / 250VAC 10A / 24VDC	5A / 250VAC 5A / 30VDC	5A / 250VAC 5A / 24VDC
	電氣壽命	10^5 times			
	機械壽命	10^7 times			
線圈	額定電壓	DC(V): 6, 12, 24, 48, 110, 120V AC(V): 6, 12, 24, 48, 110/120, 220/240			
	線圈功率	DC Coil: 0.9W AC Coil: 1.0 ~ 1.3VA			
	吸合電壓	AC 80% Max. DC 80% Max.			
	釋放電壓	AC 30% Max. DC 10% Max.			
初始耐壓	接點與線圈間	1500VAC / 1Min			
	接點之間	1000VAC / 1Min			
絕緣電阻		≥500MΩ(500VDC)			
使用周圍溫度		-10℃ ~ + 55℃			
使用周圍濕度		45 ~ 85%RH			
重量		32g	32g	34g	34g
尺寸(mm)					
接線圖					

類別		繼電器		
型號		**AL2**	**AL2T**	**AL4**
外觀			 With test button	
安裝與其底座		PTF08A PTF08A-E PT08 PT08-02	PTF08A PTF08A-E PT08 PT08-02	PTF14A PTF14A-E PT14 PT14-02
說明	插入式	AL2	AL2T	AL4
	PCB 板焊接式	AL2-P	AL2T-P	AL4-P
	插入式帶燈	AL2L	AL2TL	AL4L
	PCB 板焊接式帶燈	AL2L-P	AL2TL-P	AL4L-P
接點	接點型式	DPDT(2C)	DPDT(2C)	4PDT(4C)
	接點材料	Ag Alloy		
	接點負載	12A / 250VAC 12A / 30VDC	10A / 250VAC 10A / 24VDC	10A / 250VAC 10A / 30VDC
	電氣壽命	10^5 times		
	機械壽命	10^7 times		
線圈	額定電壓	DC(V): 6, 12, 24, 48, 110, 120V AC(V): 6, 12, 24, 48, 110/120, 220/240		
	線圈功率	DC Coil: 0.9W AC Coil: 1.0 ~ 1.3VA		DC Coil: 1.5W AC Coil: 1.9 ~ 2.5VA
	吸合電壓	AC 80% Max. DC 80% Max.		
	釋放電壓	AC 30% Max. DC 10% Max.		
初始耐壓	接點與線圈間	2000VAC / 1Min		
	接點之間	1200VAC / 1Min		
絕緣電阻		≥500MΩ(500VDC)		
使用周圍溫度		-10℃ ~ + 55℃		
使用周圍濕度		45 ~ 85%RH		
重量		35g	35g	65g
尺寸(mm)				
接線圖				

類別		繼電器	
型號		**AK2T**	**AK3T**
外觀		 With test button	 With test button
安裝與其底座		PF083A PF083A-E	PF113A PF113A-E
說明	插入式	AK2T	AK3T
	PCB 板焊接式		
	插入式帶燈	AK2TL	AK3TL
	PCB 板焊接式帶燈		
接點	接點型式	DPDT(2C)	3PDT(3C)
	接點材料	Ag Alloy	
	接點負載	10A / 250VAC 10A / 28VDC	
	電氣壽命	10^5 times	
	機械壽命	10^7 times	
線圈	額定電壓	DC(V): 6, 12, 24, 48, 110, 120V AC(V): 6, 12, 24, 48, 110/120, 220/240	
	線圈功率	DC Coil: 1.5W AC Coil: 1.9 ~ 2.8VA	
	吸合電壓	AC 80% Max. DC 80% Max.	
	釋放電壓	AC 30% Max. DC 10% Max.	
初始耐壓	接點與線圈間	2500VAC / 1Min	
	接點之間	1200VAC / 1Min	
絕緣電阻		≥100MΩ(500VDC)	
使用周圍溫度		-10℃ ~ + 55℃	
使用周圍濕度		45 ~ 85%RH	
重量		65g	68g
尺寸(mm)			
接線圖			

RELAY SOCKETS

PF083A	PF083A-E	PF113A	PF113A-E
			
PYF08A	**PYF08A-E**	**PYF14A**	**PYF14A-E**
			
SM2S	**SY4S**	**PTF08A**	**PTF08A-E**
			
PTF14A	**PTF14A-E**	**PY08**	**PY08-02**
			
PY14	**PY14-02**	**PT08**	**PT08-02**
			

PYC	PYC-1	PYC-2	PYC-3	PYC-4	AL-35
					

ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司
高雄市三民區金山路151號
Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822
E-Mail: anv@anv.com.tw

台南分公司
台南市東區林森路一段60號
Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388
E-Mail: tainan@anv.com.tw

台中分公司
台中市南屯區文心路一段532號
Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960
E-Mail: taichung@anv.com.tw

台北分公司
新北市泰山區福興三街166號
Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233
E-Mail: taipei@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司
香港沙田偉華中心4座14樓B室
Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511
E-Mail: hkg@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司
25-1,Jalan 1/116B,Kuchai Entrepreneur's Park,
Off Jalan Kuchai Lama,58200 Kuala Lumpur,Malaysia
Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779
E-Mail: anv@anv.com.my